

YK9900i-R Bencinski Inverter Generator



- **VISOKOKAKOVOSTNI IZHOD:**

Inverter zagotavlja visokokakovostno električno energijo za računalnike, televizijo in gospodinske aparate.

- **VELIK IZKORISTEK GORIVA:**

Samodejno prilagodi število vrtljajev motorja (elektronski regulator) tako, da proizvede le energijo, ki je potrebna za priključene naprave (zmanjšanje porabe goriva, emisij izpušnih plinov in hrupa).

- **TOKOKROG:**

Samodejno odklopi izhodni krog, če izhodni tok presega maksimalno obremenitev.

- **MOČNI 4-TAKTNI OHV MOTOR:**

Kompaktna velikost, visoka moč, preprost mehanizem in enostaven zagon.

- **ALTERNATOR brez vzdrževanja.**

- **PATENTIRANA OBLIKA, LAHKA MOBILNOST (57 kg).**

- **DVA ALTERNATORJA PRI VZPOREDNI PRIKLJUČITVI.**

*** Specifikacija ***

GENSET Model YK9900i-R

Nazivna izhodna moč (KW) 8,0

Maksimalna izhodna moč (KW) 7.2

Nazivna frekvenca (Hz) 50/60

Nazivna napetost (V) 220/230/240

Nazivni tok (A) 32,7 / 31,3 / 30

Enofazna napetostna nihanja (manj kot 3% , brez polne obremenitve)

DC izhod Max 12V-8A

Tip alternatorja: permanentni magnet,

100% bakreno navijanje, dvojni alternator

Model motorja YK190FE

4-taktni motor, bencinski motor OHV

Premer cilindra x hod (mm) 90 x 66

Kompresijsko razmerje 8.5

Prostornina 420 cm³

Nazivna moč 9 KW /12 HP pri 3600 rpm

Regulator hitrosti: mehanski, nastavljiva hitrost motorja 3.5KW / 5.5KW / 7.2KW

Kapaciteta rezervoarja (L) 19

Čas delovanja (ure) 6.0 cca. ocenjena obremenitev

Model svečke F7RTC, WR7DC, BPR7ES

Pakiranje: standardni barvni karton za izvoz

Zagonski sistem: električni zaganjalnik s suhim akumulatorjem

Mere: L * W * H (mm) 550 * 485 * 550

Velikost embalaže: L * W * H (mm) 585 * 510 * 590

Neto / Bruto teža: (kg) 57/60

Prodaja in servis: Garancija 1 leto

AGREGAT SERVICE d.o.o., Dolsko 29, 1262 Dol pri Ljubljani Mail: agregat.service@siol.net

GSM: +386 41 665 518